無線接続の設定 (Windows 10)

■画面右下にあるアクションセンターのアイコンをクリックします。

※キーボードの Windows ロゴ キー 🦉 + A を同時に押しても表示されます



■アクションセンターが表示されたら【Wi-Fi】を右クリック。



[※]タブレットなどマウスが無い場合は【Wi-Fi】を長押し。

■設定を開くをクリック。

				折りたたむ ~
	P	¢	D	Ö
	タブレット モード	回転ロック	ノート	すべての設定
	F.	<u></u>	8 80	*
	接続	設定を開く	VPN	Bluetooth
	×.	ll.	C	ക്
	50%	利用可能	通知オフ	場所
	₽ }			
	機内モード			

■Wi-Fi がオフになっている場合は オフをクリックしてオンに変える

← 設定			- 0	×
ネットワークとインターネット		設定の検索		,p
Wi-Fi	Wi-Fi			
機内モード				
データ使用状況	← クリック			
VPN	Wi-Fi 設定を管理する			
ダイヤルアップ	関連設定			
イーサネット	アダプターのオプションを変更する			
プロキシ	共有の詳細オブションを変更する			
	ネットワークと共有センター			
	ホームグループ			
	インターネット オプション			
	Windows ファイアウォール			
■ Web と Windows を検索	n 🍋 🛍 🖿 🚳 🖬	∧ 500 d× ⊮ 53 [a	2:45

■電波が受信できている無線ルータの SSID が表示されます。

※SSID:ネットワーク識別子

← 設定			-	o ×
🔅 ネットワークとインターネット		設定の検索		P
Wi-Fi	Wi-Fi			
機内モード	マレン マン・ション (1997) (19977) (19977) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997			
データ使用状況 VPN	aterm-ed61cd-g			
ダイヤルアップ	106F3F2830F8_A			
イーサネット	106F3F2830F8_A-1			
プロキシ	106F3F2830F8_G-3			
	106F3F2830F8_G			
	106F3F2830F8_G-1			
	aterm-56b53c-a			
	aterm-56bS3c-aw			
	aterm-56b53c-gw			
₩eb と Windows を検索	🔲 🕒 😑 📾 🏟 🧕 🧕	^ 9≣ ¢ *# ₹	;∎⊗	16:37 2015/08/17

ここで無線ルータの SSID とセキュリティキーを確認いたします。 多くのメーカーでは機器に添付されているシールに記載がございます。 ※見本はバッファロー製



■無線ルータの SSID が確認できましたら、お客様所有の無線ルータの SSID をクリックし ます。「自動的に接続する」にチェックを入れ、次に「接続」をクリックしてください。

← 設定		-
🔅 ネットワークとインターネット		設定の検索
Wi-Fi	Wi-Fi	
機内モード	•• † 2	
〒−9使用状況	aterm-edő1cd-g	
VPN		
ダイヤルアップ	106F3F2830F8_A	
イーサネット	▶ 自動的に接続	
プロキシ	接続	
	106F3F2830F8_A-1	
	106F3F2830F8_G-3	
	106F3F2830F8_G	
	106F3F2830F8_G-1	
	aterm-56b53c-a	
Web Miller James #46 #5		

「ネットワークの要件をチェックしています」の画面になります。
しばらくお待ちください。

← BE			- 0	×
🔅 ネットワークとインターネット		設定の検索		ρ
Wi-Fi	Wi-Fi			
機内モード	7 <i>t</i> ^y			
データ使用状況	atem-edited.a			
VPN	actineductors			
ダイヤルアップ	Buffalo-A-88E6			
プロキシ	106F3F2830F8_A-1			
	aterm-b2311a-a (. ネットワークの要件をチェックしています			
	キャンセル			
	106F3F2830F8_A			
	aterm-edi61cd-g			
	106F3F2830F8_G			
	Buffalo-G-88E6			
Web と Windows を検索	🗢 🤤 🛤 🏚 💌	^ 🖸 🔏 🕸 🗒 🛙	■ Ø 2015	1:18 /08/16

■「ネットワークセキュリティキー入力」の画面になりますので、先ほど確認した無線ル ータのセキュリティキーを入力していただき「次へ(N) >」をクリックします。

SSID: 106F3F2830F8_G SSID: 106F3F2830F8_G KEY: PIN: 15382412	CO A1 [[G]]	- G X 超型の操業
97(17)2797 7-9291 7049	10673F2330F8_A ネットワーク セキュリティ + ・の入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	10673F2830F8_A-1 106F3F2830F8_G 3 106F3F2830F8_G 106F3F2830F8_G	
・ WebとWindowsを検索	🗆 e 🛤 🖨 🎯 🧕	^ \end d× *⁄≈ ♥ ■ © 1638 2015/08/17

ネットワークを連絡先と共有するのチェックは、使用方法に応じてお客様ご自身で、 チェックを選択をします

■「利用可能」という表示から、下記のような表示(無線ルーターの SSID) になりました ら接続設定が完了しております。インターネットがご利用できるか確認をします。





■ネットワーク接続後、すべてのアプリより「Internet Explorer」をクリックします。

■起動後に開始の画面が表示されましたら、画面上部に URL を入力する場所がございます。 □の中でクリックして、閲覧したいホームページの URL を入力します。



※下図では 「ひまわりネットワークのホームページ URL」を入力

ホームページ :	<u>ひまわりネットワーク㈱</u>	http://www.himawari.co.jp/
	<u>シーシーエヌ(株)</u>	http://www.ccn-catv.co.jp/
	<u>おりベネットワーク</u> ㈱	http://www.oribe-net.co.jp/
	<u>三河湾ネットワーク㈱</u>	http://www.sky-1.co.jp/

■ 入力後、キーボードの「Enter」キーを押してください。

指定したホームページが表示されましたら、通信が正常に行われております。



無線接続のパソコン確認方法

■画面右下にあるアクションセンターのアイコンをクリックします。



※キーボードの Windows ロゴ キー 🇣 + A を同時に押しても表示されます

■右側に表示された画面(アクションセンター)の 🚾 を右クリックします。



■設定を開く画面より、「ネットワーク」をクリックします。



■ネットワークの画面が表示されます。設定に問題がなく、電波が届いて無線通信ができている状態であ れば「接続済み」と表示されます。



以上となります。